

# Akü Kabinleri

	Akü Kabinet Tipi	UPS Aralığı	Kapasite												Kabinet Ölçüleri			
			Kabinet	7 AH.	12AH.	18 AH.	25 AH.	40 AH.	65 AH.	80 AH.	100 AH.	120 AH.	150 AH.	200 AH.	Genişlik	Derinlik	Yükseklik	Ağırlık
	BC Kabinetler (çok amaçlı)	BC 00	32	22	14	6	6								655	230	530	15
		BC 10	64	42	24	12	12								835	246	700	25
		BC 20	76	48	32	15	15	6	6						957	246	760	30
		BC 30	144	96	40	38	32	16	16						926	386	1073	50
		BC 40	120	72		32									828	386	846	35
		BC 50	240	144		64	48	32	32	32	8				1566	386	1166	80
		BC 60			90	100	80	64	64	64	45	45	32		1774	560	1781	230
	V tipi PDSP Kabinetleri	V 14			62	31								400	765	1070	51	
		V 15		62											400	765	1070	51
		V 24				32	31								525	880	1310	64
		V 33						35	35	35					835	1160	1310	143
		V 34				93	78								835	1160	1310	10
	V tipi İnformer Kabinetleri	BC 1000		6										135	430	390	10	
		BC 2000	8												135	470	390	10
		BC 3000	12												135	470	390	10
	İnformer Rack Kabinetleri	RMBC 1000		6										483	470	132	10	
		RMBC 2000	8												483	450	132	10
		RMBC 3000	12												483	512	132	10
	V tipi Saver (plus) DSP Kabinetleri	BC 1714			14									270	512	685	28	
		BC 1426				14									270	655	685	30
		BC 0740	40												270	655	685	28
		BC 1720			20										270	655	685	30
		BC 2620				20									390	755	700	46
		BC 1232		32											270	655	685	30
	Saver DSP Rack Kabinetleri	RMBC 0714	14											483	535	134	11	
		RMBC 1214		14											483	535	222	12
		RMBC 0720	20												483	535	222	11
		RMBC 1220		20											483	535	222	17
	BC Kabinetler (DSP Multipower)	MPBC	20	20										425	563	222	16	
	V tipi DSP Multipower Kabinetleri	MPBC-V	20											445	677	132.9	15	

Yukarıda verilmiş olan akü konfigürasyonları tam bakımsız, kuru-asit tip aküler için verilmiştir.

Ni-Cd tip aküler içinde rack tipi kabinlerimiz mevcuttur.

Akü bağlantı kabloları kullanılacak UPS, akü kabin tipine ve aküye göre değişmektedir. Akü kabloları fiyata dahil değildir.